

Generador de energía INVERTER 4000W

¡NUEVO!

STXIGHGB2345

SISTEMA DE SEGURIDAD
Identificador de Sobrecarga
y Aceite bajo

Ruedas y asa:
Ruedas grandes y
asa plegable para
facilitar el
transporte.



**TANQUE DE COMBUSTIBLE
MÁS GRANDE**
Capacidad de combustible
de 10 L para un mayor
tiempo de funcionamiento

PANEL DE CONTROL
Panel de uso Fácil con
Protectores de enchufe
impermeables y
conectividad USB



FÁCIL ARRANQUE CON TIRÓN

Alta eficiencia de trabajo

ALTERNADOR DE GRADO COMERCIAL

Diseño 100% cobre

LARGA VIDA ÚTIL

Durabilidad de 600 horas

EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Bajo consumo de combustible.

ESPECIFICACIONES

Modelo No.	STXIGHGB2345
Vatios nominales de salida	3,800W
Max. Vatios de arranque de salida	4,000W
Tipo de Motor	Inversor de marco abierto
Desplazamiento CC	223
Modo de arranque	Arranque manual/ eléctrico + batería
Puerto USB-C	SI
Función Paralela	SI
Cables de Función Paralela	NO
E Start + Batería	SI
Capacidad del tanque de combustible	10L
Peso Neto(kgs):	35
Dimensión(mm) (L x W x H):	565x504x523
Carga del contenedor: 20' GP/ 40'HQ	180pcs / 465pcs
Modo ECO	SI
Alarma de monóxido de carbono	SI
Alarma de nivel bajo de aceite	SI
Alarma de sobrecarga	SI
Indicador de salida	SI
Función de reinicio	SI
Indicador de combustible	SI
Código UPC	810073479616

LA MARCA DEL PROFESIONAL™