

Generador de energía INVERTER 2000W

¡NUEVO!

STXIGHGY2347

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad de combustible de 5L para un mayor tiempo de funcionamiento

PANEL DE CONTROL Fácil de usar con indicadores y controles claros

SEGURIDAD
Protección contra sobrecarga y corte por bajo nivel de aceite



ASA
Mango ergonómico para un transporte cómodo.

Acabado suave y resistente a los arañazos en un material resistente a la intemperie.



ARRANQUE FÁCIL

Alta eficiencia de trabajo

FUNCIONAMIENTO CON RUIDO BAJO

57dB @ 7m

DURABILIDAD DE 600 HORAS

Larga Vida Útil

EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Bajo consumo de combustible.

ESPECIFICACIONES

Modelo No.	STXIGHGY2347
Vatios nominales de salida	1,800W
Max. Vatios de arranque de salida	2,000W
Tipo de Motor	Inversor
Desplazamiento CC	79.9
Modo de arranque	Arranque Manual
Puerto USB-C	SI
Función Paralela	SI
Cables de Función Paralela	SI
E Start + Batería	NO
Capacidad del tanque de combustible	5L
Peso Neto(kgs):	21
Dimensión(mm) (L x W x H):	500x300x460
Carga del contenedor: 20'GP/ 40'HQ	308pcs / 770pcs
Modo ECO	SI
Alarma de monóxido de carbono	SI
Alarma de nivel bajo de aceite	SI
Alarma de sobrecarga	SI
Indicador de salida	SI
Función de reinicio	SI
Indicador de combustible	SI
Código UPC	810073479593

LA MARCA DEL PROFESIONAL™